

Handleiding SerieBatch+

Introductie

SerieBatch+ laat een wens van veel Unit 4 Multivers gebruikers in vervulling gaan. SerieBatch+ laat u op een snelle en eenvoudige manier serie- en/of batchnummers aan uw producten toekennen. Daarbij biedt SerieBatch+ u de mogelijkheid om via tracking en tracing uw uitgeleverde, ingekochte of nog op voorraad zijnde producten te traceren. Dit aan de hand van het toegekende serie- en/of batchnummer. Binnen SerieBatch+ kunt u op alle gewenste momenten serie- en/of batchnummers aan uw producten toekennen.

Voor het gebruik van SerieBatch+ dient u over de volgende modules binnen Unit 4 Multivers modules te beschikken:

- Financieel;
- Facturering;
- Voorraad & Bestelregistratie;
- Optioneel: Verkoop;
- Optioneel: Samengestelde artikelen.

Systeemeisen SerieBatch+

- Unit 4 Multivers versie 7.5.x;
- Unit 4 Business Connector 3.8.x;
- Besturingssysteem Microsoft Windows XP of hoger;
- Minimale schermresolutie 1024 x 768.

Inhoudsopgave

Introductie	2
Inhoudsopgave	3
Hoofdstuk 1: Aanpassingen in uw administratie	4
Hoofdstuk 2: Installeren van SerieBatch+	5
Hoofdstuk 3: De licentie	9
Hoofdstuk 4: Menu en instellingen SerieBatch+	10
4.1 Menubalk	11
4.1.1 Menuoptie Bestand	11
4.1.2 Menuoptie Rapportage	12
4.1.3 Menuoptie Beheer	12
4.1.4 Algemeen	12
4.1.5 Reeks	13
4.1.6 Artikel	15
4.1.7 Bollen	19
4.1.7.5 Overiae	21
4.1.8 Gebruikers	21
4 1 9 Consistentiecontrole	22
4 1 10 Menuoptie Help	22
4 2 Iconen balk	22
4.3 Actualiseren van gegevens	23
Hoofdstuk 5: Werken met SerieBatch+	24
5 1 Beginsaldo	24
5.2 Inkoon	25
5.3 Verkoon	26
5.4 Assemblade	20
5.5 Voorraadmutaties	20
5.6 Zook	20
Unofdetuk 6: Kappalan yan saria, an/af hatahnummars	29
6 1 Koppelen van sene- en/or batchnummers	21
6.1.1. Info	21
6.1.2 Toovoogon nieuw eerienummer	21
6.1.2 Concrear acrienummere	21
6.2 Konnolon agrichummera bij ofbooking	20
6.0.1 lpfo	34
0.2.1 IIIIO	30
6.2.2 Toevoegen meuw senenummer	30
6.2.3 Gekoppeide serienummers	30
6.3 Koppelen balchnummers bij bijboeking	37
6.3.1 Info	37
6.3.2 Toevoegen nieuw batchnummer	37
6.4 Koppelen batchnummers bij atboeking	40
	40
6.4.2 Loevoegen nieuw batchnummer	40
6.4.3 Gekoppeide batchnummers	41
6.5 Koppeien van serie- en batchnummers bij- en afboekingen	43

Hoofdstuk 1: Aanpassingen in uw administratie

In SerieBatch+ heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de Vrije velden uit Unit 4 Multivers. Deze vrije velden geven u de mogelijkheid om extra informatie op te slaan die weergegeven kan worden op diverse lay-outs.

Het gebruik van vrije velden in SerieBatch+ is optioneel. U kunt in Unit 4 Multivers een aantal vrije velden aan maken van het type "Memo". In hoofdstuk vier van deze handleiding leest u meer over het gebruik van deze vrije velden.

U maakt de vrije velden aan in: "Onderhoud | Algemene gegevens | Vrije velden/tabellen"

Let op!

Bij het starten mogen er geen andere gebruikers in de administratie ingelogd zijn. Daarom blokkeert Unit 4 Multivers de administratie. Als er nog andere gebruikers zijn ingelogd in de administratie, of de administratie heeft nog een openstaande ODBC-verbinding of een verbinding via de Unit 4 Business Connector, wacht Unit 4 Multivers totdat die connectie(s) verbroken zijn. Pas dan kan het programma "Vrije velden/tabellen" gestart worden.

Bij het starten van het programma wordt u hiervoor gewaarschuwd.

Als een andere gebruiker wil inloggen in de administratie terwijl het programma "Vrije velden/tabellen" open staat, verschijnt een melding dat de administratie niet geopend kan worden.

Selecteer onder de map Vrije velden "Artikelen/Diensten". Klik vervolgens op de + waarna deze openklapt. Klik met uw rechtse muisknop op "Artikelen/Diensten". Vervolgens kunt u kiezen voor "Nieuw tabblad". In het invoervenster wat verschijnt voert u als naam "SerieBatch+" in. Klik daarna op "OK" en het tabblad is toegevoegd. Klik vervolgens met uw rechtse muisknop op het tabblad "SerieBatch+" en kies voor "Nieuw veld". Er verschijnt een nieuw invoervenster waar u de details invoert zoals weergegeven in afbeelding 1.

De vrije velden die aangemaakt zijn kunt u terug vinden bij "Artikelen/diensten" onder de map "SerieBatch+" (de vrije velden die hier getoond worden kunnen afwijken):

📰 Vrije velden/tabellen							
D 🖩 X 🚭 - 🗟 🖞	P 2 2 E						
📄 Vrije velden 🛛 🗠	Veld	Naam	Туре	Verplicht	Inkooporders	Offertes	Factuuropdrachten M
- 🧑 Abonnementen	SERIENUMMER	Serienummer	Memoveld	Nee	Ja	Nee	Ja Ja
🖻 🧑 Artikelen/diensten	BATCHNUMMER	Batchnummer	Memoveld	Nee	Ja	Nee	Ja Ja
🖻 🚘 SerieBatch							
SERIENUMMER							
BATCHNUMMER							
Desiers							
Personen							
- Reviecten							
Relaties							
- 🙀 Uursoorten							
📺 Vrije tabellen							
- 🔄 Artikelen/diensten							
- 🔄 Crediteuren							
- 🔄 Debiteuren							
- a Personen							
- 🔄 Relaties							
🔲 Vrije workflows							
	<						>

Afbeelding 1: Overzicht vrije velden

Hoofdstuk 2: Installeren van SerieBatch+

Het installeren van SerieBatch+ gaat aan de hand van het volgende stappenplan:

Plaats de USB stick van SerieBatch+ in uw computer of server en ga vervolgens naar uw Windows verkenner. Selecteer de USB stick en dubbelklik op het bestand "Setup.exe".

SerieBatch+ maakt gebruik van Microsoft Windows .net Framework 3.5. Bij de installatie wordt vooraf gecontroleerd of het .net Framework van Microsoft is geïnstalleerd. Mocht dit niet het geval zijn dan dient deze eerst geïnstalleerd te worden. Deze kunt u downloaden via de downloadpagina van Microsoft (www.microsoft.com).

Wanneer uw de setup van SerieBatch+ start verschijnt het volgende scherm:

InstallShield Wizard	
	Bezig met voorbereiding installatie
0	InstallShield Wizard Setup is bezig met het voorbereiden van de InstallShield Wizard die u door de setup van het programma zal leiden. Een ogenblik geduld.
X	Bezig met uitpakken: Plus Serie SerieBatch+.msi
	Annuleren

Afbeelding 2: Installatie wizard stap één

Na het voorbereiden van de installatie wizard zal het volgende scherm verschijnen:



Afbeelding 3: Installatie wizard stap twee

Klik op "Volgende" en het volgende scherm zal verschijnen:

📸 Plus Serie SerieBatch+ - InstallShield Wizard 🛛 💽	3
Licentieovereenkomst	
Lees de onderstaande licentieovereenkomst zorgvuldig door.	
	1
Algemene Voorwaarden UniDis B.V., gevestigd te Asten aan de Schoolstraat	I
I. Algemene bepalingen	
1. Definities	
1.1. HniDis: HniDis B.V." heeft verklaard	
Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.	
Ik ga niet akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.	
InstallShield	_
< Vorige Volgende > Annuleren	

Afbeelding 4: Installatie wizard stap drie

U dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voordat u verder kunt gaan met de installatie. Vink hiervoor "Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst" aan. Klik vervolgens op "Volgende":

👸 Plus Serie	e SerieBatch+ - InstallShield Wizard	×
Doelmap Kies Volg te kiezen	gende om in deze map te installeren of Wijzigen om een andere map uit n.	2
	Plus Serie SerieBatch + installeren in: C:\Program Files\Plus Serie\Plus Serie SerieBatch +\	<u>Wijzigen</u>
InstallShield -	< Vorige Volgende >	Annuleren

Afbeelding 5: Installatie wizard stap vier

Geef aan waar SerieBatch+ geïnstalleerd dient te worden. Het programma kan zowel op de locale pc geïnstalleerd worden als op een server in het netwerk. Door te klikken op de knop "Wijzigen" kan de installatie locatie aangepast worden. Klikt vervolgens op "Voglende":

😸 Plus Serie SerieBatch+ - InstallShield Wizard 🗾	X
Gereed om het programma te installeren De wizard is gereed om met de installatie te beginnen.	
Kies Vorige als u de installatie-opties wilt bekijken of wijzigen. Kies Annuleren om de wizard af te sluiten. Huidige instellingen:	
Setup-type: Standaard	
Doelmap: C:\Program Files\Plus Serie\Plus Serie SerieBatch+\	
Gebruikersinformatie: Naam: Tonny vd Putten Bedrijf:	
InstallShield < Vorige Installeren Annuleren	

Afbeelding 6: Installatie wizard stap vijf

Klik op "Installeren" en de installatie van SerieBatch+ zal uitgevoerd worden.

😼 Plus Serie	e SerieBatch+ - InstallShield Wizard
Bezig met De progra	t het installeren van Plus Serie SerieBatch+ amma-onderdelen die u hebt gekozen worden geïnstalleerd.
17	Even geduld. De InstallShield Wizard installeert Plus Serie SerieBatch+. Dit kan enige minuten duren.
	Status:
	Commit windows settings
InstallShield	
	< Vorige Volgende > Annuleren

Afbeelding 7: Installatie wizard stap zes

🛃 Plus Serie SerieBatch+ - Insta	IIShield Wizard (x
	InstallShield Wizard voltooid De InstallShield Wizard heeft met succes Plus Serie SerieBatch+ geïnstalleerd. Kies Voltooien om de wizard af te sluiten.	
	< Vorige Voltooien Annuleren	

Als de installatie succesvol is uitgevoerd, verschijnt het volgende scherm:

Afbeelding 8: Installatie wizard stap zeven

Klik op de knop "Voltooien" en de wizard zal afsluiten. Op uw bureaublad zal het volgende icoon aangemaakt zijn:



Hoofdstuk 3: De licentie

De eerste keer dat u SerieBatch+ start dient u de licentiegegevens in te voeren. Het volgende scherm zal verschijnen na het inloggen als de gebruiker systeem:

💽 Plus Serie SerieBa	itch+ v4.03 - Licentie	×
Hieronder ziet u de desgewenst aanpa	licentiegegevens zoals deze nu geregistreerd zijn. U kunt deze nu ssen.	
Naam :		
Adresregel 1 :		
Adresregel 2 :		
Samenstelling :		
Geldig t/m :		
Sleutel :		
	Importeer Bewaar Annuleer	

Afbeelding 10: Invoeren licentie

In het scherm dient u de gegevens in te voeren welke u ontvangen heeft. Via de knop "Importeer" heeft u de mogelijkheid om het licentiebestand te importeren. Let daarbij dan op dat u het licentiebestand op uw computer of netwerk heeft opgeslagen. Klik daarna op de knop "Bewaar". Indien de licentiegegevens correct zijn ingevoerd, kunt u SerieBatch+ gebruiken. U kunt uw licentiegegevens altijd bekijken en wijzigen via het menu Help | Licentie. Veertien dagen voor het aflopen van de licentie zal SerieBatch+ een waarschuwing tonen als u het programma start. U ontvangt voor die tijd een nieuw licentiebestand van uw Unit 4 Multivers partner.

Hoofdstuk 4: Menu en instellingen SerieBatch+

Tijdens de installatie van SerieBatch+ zal er een snelkoppeling aangemaakt worden op uw bureaublad. Door te dubbelklikken op het icoontje zal SerieBatch+ gestart worden.

Het volgende scherm zal verschijnen:

Plus Serie SerieBatc	h+ v4.02 - Aanmelden
Gebruiker:	SYSTEEM
Wachtwoord:	
Administratie:	MVL00001 - Furniture 4 You 💌
	Aan <u>m</u> elden <u>A</u> nnuleer

Afbeelding 11: Inlogscherm

In het inlogscherm voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in welke u ook voor Unit 4 Multivers gebruikt. De eerste keer dat u inlogt in SerieBatch+ dient u dat te doen via de gebruiker "SYSTEEM". Als gebruiker "SYSTEEM" heeft u de mogelijkheid om de overige gebruikers te activeren. Hierover leest u meer in paragraaf 4.1.7.

Vervolgens maakt u een keuze uit de betreffende administratie waarin u wilt gaan werken. Standaard zal de administratie waarin u het laatst gewerkt heeft met SerieBatch+ geselecteerd zijn.

Wanneer een administratie nog niet ingericht is voor het gebruik van SerieBatch+ zal het volgende scherm verschijnen:

Administra	itie nog niet ingericht	83
?	Deze administratie is (nog) niet ingericht voor SerieBatch+. Wilt u deze administratie nu inrichten?	
	Ja <u>N</u> ee	

Afbeelding 12: Administratie inrichten

Wanneer u op "Ja" klikt zullen in de database de betreffende tabellen voor SerieBatch+ aangemaakt worden.

Klik na het invoeren van de juiste gegevens in het inlogscherm op de knop "Aanmelden". Het hoofdscherm van SerieBatch+ zal verschijnen.

De indeling van dit scherm is als volgt opgebouwd:

• Menubalk; hier heeft u verschillende (instelling) opties;

- Iconenbalk; hier heeft u verschillende acties die u uit kunt voeren. Bijvoorbeeld het koppelen of verversen van de SerieBatch+ gegevens;
- Tabbladen; in deze tabbladen vind u de verschillende voorraadmutaties terug die nog gekoppeld dienen te worden aan een serie- en/of batchnummer;
- Filter; hier kunt u op basis van selectiecriteria aangeven welke gegevens per tabblad getoond moeten worden.

Onderstaand treft u het hoofdscherm van SerieBatch+ aan. In dit voorbeeld ziet u een overzicht aan van de nog te koppelen inkooporders.

Orderdatum Regelnr Crednr Nam crediteur Mag Loc Atikelnr Omschrijving atikel S Laatste ontvangst Aantal mutatie Aantal gekoppel sete Aantal gekoppel getoppel sete Aantal gekoppel sete Aantal gekoppel sete Aanta	Ordemr	Orderdatum	-											
0090005 02-01-2009 0 7061 Kantoormeubelen C 700.100 Kamerintichting co S 5 0 0090010 17-03-2009 1<5555 Fumiture 4 You Wa C P-200 50.200 Terracotta pot 25 cm B 5 0 0090010 17-03-2009 5 5555 Fumiture 4 You Wa C 100.242 Monaco Bankstel A 4 0 0090010 17-03-2009 6 5555 Fumiture 4 You Wa C 100.243 Monaco Stoel A 2 0 0090010 17-03-2009 6 5555 Fumiture 4 You Wa C 100.244 Monaco Hocker S 12 0 0090010 17-03-2009 0 5555 Fumiture 4 You Wa C P-100 50.100 Terracotta pot 35 cm B 10 0 0090011 17-03-2009 0 7050 Kampers, Lensvelt C 100.245 Borneo Bankstel A 20 0		Cideratian	Regelnr	Crednr	Naam crediteur	Mag	Loc	Artikelnr	Omschrijving artikel	S	Laatste ontvangst	Aantal mutatie	Aantal gekoppeld serie	Aanta gekoppelo batch
0090010 17-03-2009 1 5555 Fumiture 4 You Wa C P-200 50.200 Terracotta pot 25 cm B 5 5 0 0090010 17-03-2009 5 5555 Fumiture 4 You Wa C 100.242 Monaco Bankstel A 4 0 0090010 17-03-2009 6 5555 Fumiture 4 You Wa C 100.243 Monaco Stoel A 2 0 0090010 17-03-2009 6 5555 Fumiture 4 You Wa C 100.243 Monaco Stoel A 2 0 0090010 17-03-2009 7 5555 Fumiture 4 You Wa C 100.244 Monaco Hocker S 100 0 0090010 17-03-2009 0 5555 Fumiture 4 You Wa C P100 50.100 Terracotta pot 35 cm B 10 0 0090011 17-03-2009 0 7050 Kampers, Lensvelt C 100.245 Bomeo Loungebank S 30	0090005	02-01-2009	0	7061	Kantoormeubelen	С		700.100	Kamerinrichting co	S		5	0	(
17-03-2009 5 5555 Fumiture 4 You Wa C Ion 100.242 Monaco Bankstel A 4 0 10090010 17-03-2009 6 5555 Fumiture 4 You Wa C Ion 100.242 Monaco Stoel A 2 0 10 10090010 17-03-2009 6 5555 Fumiture 4 You Wa C Ion 100.244 Monaco Stoel A 2 00 10 10090010 17-03-2009 0 5555 Fumiture 4 You Wa C P100 50.100 Terracotta pot 35 cm B 100 100 10 10 10 10 10 10 100	0090010	17-03-2009	1	5555	Furniture 4 You Wa	С	P-200	50.200	Terracotta pot 25 cm	в		5	0	(
N0090010 17-03-2009 6 5555 Furniture 4 You Wa C Monaco Stoel A 2 0 N0090010 17-03-2009 7 5555 Furniture 4 You Wa C 100.243 Monaco Stoel A 2 0 N0090010 17-03-2009 7 5555 Furniture 4 You Wa C 100.244 Monaco Hocker S 102 0 N0090010 17-03-2009 0 5555 Furniture 4 You Wa C P100 50.100 Terracotta pot 35 cm B 100 0 <td>0090010</td> <td>17-03-2009</td> <td>5</td> <td>5555</td> <td>Furniture 4 You Wa</td> <td>С</td> <td></td> <td>100.242</td> <td>Monaco Bankstel</td> <td>A</td> <td></td> <td>4</td> <td>0</td> <td>(</td>	0090010	17-03-2009	5	5555	Furniture 4 You Wa	С		100.242	Monaco Bankstel	A		4	0	(
0090010 17-03-2009 7 5555 Fumiture 4 You Wa C 100.244 Monaco Hocker S 12 0 0090010 17-03-2009 0 5555 Fumiture 4 You Wa C P-100 50.100 Terracotta pot 35 cm B 10 0 0 0090011 17-03-2009 0 7050 Kampers, Lensveit C 100.245 Borneo Bankstel A 200 0 <t< td=""><td>0090010</td><td>17-03-2009</td><td>6</td><td>5555</td><td>Furniture 4 You Wa</td><td>С</td><td></td><td>100.243</td><td>Monaco Stoel</td><td>А</td><td></td><td>2</td><td>0</td><td>(</td></t<>	0090010	17-03-2009	6	5555	Furniture 4 You Wa	С		100.243	Monaco Stoel	А		2	0	(
0090010 17-03-2009 0 5555 Fumiture 4 You Wa C P-100 50.100 Terracotta pot 35 cm B 10 0 0090011 17-03-2009 0 7050 Kampers, Lensveit C 100.245 Borneo Bankstel A 200 0 0090011 17-03-2009 1 7050 Kampers, Lensveit C 4 100.246 Borneo Loungebank S 30 00 0 000011 17-03-2009 2 7050 Kampers, Lensveit C 100.247 Borneo Hocker B 25 00 00 000011 17-03-2009 3 7050 Kampers, Lensveit C 100.248 Praag Bankstel 2,5 B 30 0 0	0090010	17-03-2009	7	5555	Furniture 4 You Wa	С		100.244	Monaco Hocker	s		12	0	0
0090011 17-03-2009 0 7050 Kampers, Lensvelt C 100.245 Borneo Bankstel A 20 0 0090011 17-03-2009 1 7050 Kampers, Lensvelt C 100.245 Borneo Bankstel A 20 0 0090011 17-03-2009 1 7050 Kampers, Lensvelt C 100.247 Borneo Loungebank S 30 0 0 0090011 17-03-2009 2 7050 Kampers, Lensvelt C 100.248 Praag Bankstel 2,5 B 30 0 0	0090010	17-03-2009	0	5555	Furniture 4 You Wa	С	P-100	50.100	Terracotta pot 35 cm	В		10	0	(
0090011 17.03.2009 1 7050 Kampers, Lensvelt C 100.246 Borneo Loungebank S 30 0 0090011 17.03.2009 2 7050 Kampers, Lensvelt C 100.247 Borneo Hocker B 25 0 0090011 17.03.2009 3 7050 Kampers, Lensvelt C 100.248 Praag Bankstel 2,5 B 30 0	0090011	17-03-2009	0	7050	Kampers, Lensvelt	С		100.245	Borneo Bankstel	А		20	0	0
0090011 17-03-2009 2 7050 Kampers, Lensvelt C 100.247 Borneo Hocker B 25 0 0090011 17-03-2009 3 7050 Kampers, Lensvelt C 100.248 Praag Bankstel 2,5 B 30 0 0	0090011	17-03-2009	1	7050	Kampers, Lensvelt	С		100.246	Bomeo Loungebank	S		30	0	(
10090011 17-03-2009 3 7050 Kampers, Lensvelt C 100.248 Praag Bankstel 2.5 B 30 0	0090011	17-03-2009	2	7050	Kampers, Lensvelt	С		100.247	Borneo Hocker	в		25	0	
	0090011	17-03-2009	3	7050	Kampers, Lensvelt	С		100.248	Praag Bankstel 2,5	В		30	0	(

Afbeelding 13: Hoofdscherm SerieBatch+

4.1 Menubalk

In de menubalk heeft u de volgende keuze opties:

- Bestand;
- Rapportage;
- Beheer;
- Help;

In de volgende paragrafen van deze handleiding gaan we dieper in op de verschillende functionaliteiten van de menuopties.

4.1.1 Menuoptie Bestand

- Aanmelden; het inlogscherm van SerieBatch+ zal verschijnen (zie afbeelding 9). U kunt aanmelden als een andere gebruiker in SerieBatch+ of u kunt een andere administratie kiezen om in te werken.
- Afsluiten; SerieBatch+ zal hierdoor afsluiten.

4.1.2 Menuoptie Rapportage

- Beschikbare batchnummers; deze menuoptie toont een rapport met alle beschikbare batchnummers binnen SerieBatch+.
- Beschikbare serienummers; deze menuoptie toont een rapport met alle beschikbare serienummers binnen SerieBatch+.

4.1.3 Menuoptie Beheer

Onder het menu instellingen vindt u een groot aantal verschillende instellingsmogelijkheden binnen SerieBatch+ terug.

Wij raden u aan om de instellingen onder dit menu direct uit te voeren wanneer u SerieBatch+ voor het eerst in gebruik neemt.

4.1.4 Algemeen

Bij de algemene instellingen kunt u de volgende parameters instellen:

- Actualiseer gegevens bij start programma; de gegevens worden dan automatisch geactualiseerd;
- Actualiseer 'te koppelen' na elke uitgevoerde koppeling; de gegevens worden direct geactualiseerd nadat u een serie- en/of batchnummer gekoppeld heeft;
- Waarschuw voor langdurige zoekopdrachten; bij een langdurige zoekopdracht zal er een informatie pop-up verschijnen.

Daarnaast kunt u bij de algemene instellingen aangeven welke vrije memo velden gevuld moeten worden in Unit 4 Multivers. De vrije velden in Unit 4 Multivers worden dan gevuld met de serie- en/of batchgegevens die u toegekend heeft aan de artikelen. In hoofdstuk één is toegelicht hoe u de vrije velden aan kunt maken. Deze velden ziet u hier terug.

Het gebruik van vrije velden is optioneel. De vrije velden gebruikt u indien het standaard omschrijvingveld niet voldoende is om alle gekoppelde serie- en/of batchnummers te bevatten of indien u de artikelomschrijving niet wilt overschrijven. Wanneer u geen vrije memo velden heeft aangemaakt in Unit 4 Multivers, heeft u alleen de mogelijkheid om de "Standaard omschrijving" te gebruiken. Het meenemen van de "Standaard omschrijving" is niet verplicht binnen SerieBatch+. In plaats van de artikelomschrijving zullen hier de serieen/of batchnummers worden getoond. Elk veld kan 254 tekens bevatten. Afhankelijk van het aantal gekoppelde serie- en/of batchnummers per regel, dient u meer of minder velden te selecteren. Indien er onvoldoende ruimte is voor alle serie- en/of batchnummers zal dit aan het einde van het laatste veld worden aangegeven met ",....".

U dient er rekening mee te houden als u gebruik gaat maken van de vrije memo velden dat de lay-outs in Unit 4 Multivers via de Gupta Report Builder aangepast dienen te worden.

Bij het kiezen van deze menuoptie zal het volgende scherm verschijnen:



Afbeelding 14: Overzicht vrije velden

Bovenstaand scherm kan afwijken, afhankelijk van welke vrije memo velden u in Unit 4 Multivers heeft aangemaakt.

Klik op de knop "Bewaar" om de instellingen te bewaren. Als u klikt op de knop "Annuleer" dan worden er geen wijzigingen opgeslagen.

4.1.5 Reeks

Bij de reeksinstellingen kunt u reeksen aanmaken en wijzigen, welke u kunt gebruiken voor het automatisch genereren van serie- en/of batchnummers. Het volgende scherm zal verschijnen bij het kiezen van deze optie:

💽 Instellingen reeks		- • ×
🖺 💥		
Algemeen:		
Reekstype:	💿 Serie 🔘 Batch	
Reekscode:	Q	
Omschrijving:		
Bepaling code:		
Code voor:		
Start nummer:		
Max. lengte nummer:		
Voorloopnullen:		
Code achter:		
	Bewaar	Sluit

Afbeelding 15: Instellen reeks

In dit scherm worden de volgende kenmerken aangegeven:

- Reekstype: hier maakt u een keuze of de reeks voor serie- of batchnummers zal worden gebruikt;
- Reekscode: de code die aan u aan de reeks toekent;
- Omschrijving: de omschrijving voor de aan te maken reekscode;
- Code voor: de code die vóór het numerieke deel van het serie- of batchnummer geplaatst wordt. In dit veld kunt u ook speciale tekens gebruiken als bijvoorbeeld { [] } – etc.;
- Start nummer: het nummer waarmee het numerieke deel van het serie- of batchnummer zal starten. Het numerieke deel bevindt zicht tussen de "code voor" en "code achter";
- Max. lengte nummer: de maximale lengte van het numerieke deel van het serie- en/of batchnummer. Het maximum wat u hier aan kunt geven is 20 posities;
- Voorloopnullen: deze kunt u gebruiken als het numerieke deel een vaste lengte dient te hebben en aangevuld dient te worden met voorloopnullen;
- Code achter: de code die achter het serie- of batchnummer geplaatst wordt. In dit veld kunt u ook speciale tekens gebruiken als bijvoorbeeld { [] } – etc.;

U slaat een aangemaakte reeks op door op de knop "Bewaar" te klikken. Wanneer u op de knop "Sluit" klikt zal het scherm gesloten worden zonder de wijzigingen te bewaren.

💽 Instellingen reeks		- • 💌
🖺 💥		
Algemeen:		
Reekstype:	💿 Serie 🔘 Batch	
Reekscode:	SERIE	
Omschrijving:	Serie reeks 1	
Bepaling code:		
Code voor:]	
Start nummer:	236	
Max. lengte nummer:	15	
Voorloopnullen:		
Code achter:	K	
	Bewaar	Sluit

Een voorbeeld van een ingevoerde reeks kan er als volgt uitzien:

Afbeelding 16: Voorbeeld ingevoerde reeks

Het serienummer wat o.b.v. bovenstaand voorbeeld zal worden gegenereerd is: [00000000000236]

De minimale gegevens die ingevoerd dienen te worden bij het aanmaken van een reeks zijn:

- Reekstype;
- Reekscode;
- Start nummer;
- Max. lengte nummer;

Mocht het voorkomen dat u een verplichte waarde vergeten bent in te voeren en u wilt de reeks opslaan, dan zult u hiervan een melding ontvangen.

Let op! Na het opslaan van een reeks door het klikken op de knop "Bewaar" is het niet meer mogelijk om het Reekstype en de Reekscode aan te passen. U kunt de reeks alleen verwijderen wanneer de reeks niet gekoppeld is aan artikelen in SerieBatch+.

Bovenin het scherm ziet u drie icoontje waarmee u kunt werken:

"Nieuwe reekscode invoeren"; dit icoon wist de eventueel gevulde velden in het scherm en zorgt ervoor dat u een nieuwe reekscode in kunt voeren;

" "Open bestaande reekscode"; dit icoon opent onderstaand scherm. U kunt in dit scherm de reeds aangemaakte reekscodes selecteren en aanpassen.

schrijving:	Reeks type	e: 💿 Serie 🤇	Batch		<u>F</u> ilter
Omschrijving	Code voor	Code achter	Start nummer	Lengte	Voorloop nullen
Serie reeks 1	[)	236	15	J .
	chrijving: Omschrijving Serie reeks 1	chrijving: Reeks type Omschrijving Code voor Serie reeks 1 [chrijving: Reeks type: Code Code voor achter Serie reeks 1	Chrijving: Reeks type: Serie Batch Omschrijving Code voor Code achter Start nummer Serie reeks 1 [) 236	chrijving: Reeks type: Serie Batch Omschrijving Code Code Start Lengte serie reeks 1 [) 236 15

Afbeelding 17: Open bestaande reekscode

In het scherm "Selecteer reeks" kunt u zoeken met behulp van een filter. U kunt hiervoor een code of omschrijving invoeren en het type van de reeks aangeven (serie of batch). Klik vervolgens op de knop "Filter" en de gegevens die aan de zoekcriteria voldoen zullen getoond worden.

Door te dubbelklikken met de muis wordt de betreffende reeks geselecteerd en getoond in het scherm "Instellingen Reeks" (afbeelding 13 hierboven).

* "Verwijder reekscode"; een opgevraagde reeks kan door middel van deze icoon verwijderd worden. Alleen als deze niet gekoppeld is aan artikelen.

4.1.6 Artikel

Onder deze menuoptie kunt u de instellingen van de artikelen voor de SerieBatch+ registratie vastleggen. Bij het selecteren van deze optie zal het volgende scherm verschijnen:

Instellingen artikel					
Algemeen:					
Artikel:					<u> </u>
Garantie:					
Initialisatie:					
Uitvoeren:					
Registratie:	Geen serie- en/of	batchnummer registratie	9		-
Factuuropdrachten:	17-03-2009 👻	Assemblageorders:	17-03-2009	-	
Inkooporders:	17-03-2009 👻	Voorraadmutaties:	17-03-2009	-	
Serie:					
THT registratie:					
THT datumtype:	Oatum I I	Maand			
Reeks:					<u> </u>
Verplicht hoofdletters:					
Batch:					
THT registratie:					
THT datumtype:	Oatum I	Maand			
Voorstel:	Geen batchnumm	er voorstellen			•
Voorstel 1 batch:					
Reeks:					Q
Verplicht hoofdletters:					

Afbeelding 18: Instellingen artikel

4.1.6.1 Algemeen

Via het icoon sij artikel (onder "Algemeen") kunt u het betreffende artikel zoeken via een zoekscherm.

Filter:						
Artikel:		Alleen serie/batch artike	elen: 🔲			
Artikelcode	Zoeknaam	Omschrijving	Status	Registratie	Reeks serie	Reeks batch
00.230	ROMANCE	Romance Metaal	Actief			
00.231	LAZIO	Lazio Ledikant	Actief			
00.232	PRESTIGE	Prestige incl. bedbodems en matras	Actief			
00.233	LETTO CO	Letto complete slaapkamer	Actief			
00.234	RIO	Rio	Actief			
00.235	SWITCHLI	Switchline	Actief			
00.236	ARUBA	Aruba	Actief			
00.237	PUERTO	Puerto	Actief			
00.238	VENEZIA	Venezia	Actief			
00.239	SWIFT KA	Swift Kajuitbed	Actief			
00.240	CYCLE -	Cycle - Slaapkamer laag	Actief			
00.241	SCREEN T	Screen Tienerledikant	Actief			
00.242	MONACO B	Monaco Bankstel 3-zits	Actief			
00.243	MONACO S	Monaco Stoel	Actief			
00.244	MONACO H	Monaco Hocker	Actief			
00.245	BORNEO B	Borneo Bankstel	Actief			
00.246	BORNEO L	Bomeo Loungebank	Actief			
00.247	BORNEO H	Borneo Hocker	Actief			
00.248	PRAAG BA	Praag Bankstel 2,5 zits	Actief			
00.249	PRAAG LO	Praag Love Seat	Actief			
00.250	PRAAG PO	Praag Poef	Actief			

Afbeelding 19: Selecteer artikel

De getoonde artikelen komen overeen met het **voorraad** artikelen bestand binnen Unit 4 Multivers. Met behulp van de filter kunt u een artikel zoeken aan de hand van de artikelcode en/of de artikelnaam. Het selecteren van het artikel gaat door te dubbelklikken met de muis of te klikken op "OK". De gegevens van het artikel zullen dan in het scherm instellingen getoond worden. U heeft nu de mogelijkheid om de serie- en/of batch toe te kennen. Eventueel kunt u gebruik maken van een garantietermijn door het aanvinken van "Garantie". Deze bepaalt of standaard het vinkje "Garantie n.v.t." aangevinkt is in het koppelscherm. Hierover leest u meer in hoofdstuk vijf van deze handleiding.

4.1.6.2 Initialisatie

De eerste optie bij "Initialisatie" is "Uitvoeren". Bij het aanvinken van deze optie kunt u bij het geselecteerde artikel aangeven welk type registratie hierop van toepassing is. U heeft hier keuze uit de volgende registratietypen:

- Geen serie- en/of batchnummer registratie;
- Serienummer registratie;
- Batchnummer registratie;
- Serie- batchnummer registratie.

Vervolgens geeft u aan vanaf welk moment u wilt starten met de serie- en/of batchregistratie door het selecteren van een datum.

In onderstaand voorbeeld is uitgegaan van een Serienummer registratie waarbij de verschillende voorraadmutaties vanaf dezelfde data geregistreerd gaan worden. Mocht het voorkomen dat de data per voorraadmutatie verschillen dan kan het voorkomen dat u bepaalde mutaties juist wel of niet te zien krijgt in SerieBatch+.

Voorbeeld:

U stelt voor een artikel in dat de factuuropdrachten vanaf 19-02-2009 geregistreerd worden. U stelt voor inkooporders in dat deze vanaf 01-03-2009 geregistreerd worden. Als u in Unit 4 Multivers een opdracht of een factuur aanmaakt met een datum op of na 19-02-2009 dan zullen deze orderregels in SerieBatch+ getoond worden. Maakt u een order aan voor deze datum dan zult u deze **niet** terugvinden in SerieBatch+.

Maakt u in Unit 4 Multivers een inkooporder aan met als datum 01-03-2009 dan zal deze getoond worden in SerieBatch+, een inkooporder voor deze datum zal **niet** te zien zijn in SerieBatch+. De datum aangegeven bij de instellingen van de artikelen is de orderdatum waarop gefilterd wordt.

Let op! alle voorraadmutaties vóór deze datum zullen niet afzonderlijk beschikbaar zijn in SerieBatch+. Deze vindt u alleen gecumuleerd terug in het tabblad beginsaldo (zie hiervoor hoofdstuk vijf van de handleiding)

💽 Instellingen artikel		
Algemeen:		
Artikel:	100.240 - Cycle - Slaapkamer laag	
Garantie:		
Initialisatie:		
Uitvoeren:		
Registratie:	Serienummer registratie	▼
Factuuropdrachten:	17-02-2009 - Assemblageorders: 17-02-2009 -	
Inkooporders:	01-03-2009 - Voorraadmutaties: 17-02-2009 -	
Serie:		
THT registratie:		
THT datumtype:	Oatum O Maand	
Reeks:	SERIE - Serie reeks 1	<u> </u>
Verplicht hoofdletters:		
Batch:		
THT registratie:		
THT datumtype:	Datum O Maand	
Voorstel:	Geen batchnummer voorstellen	•
Voorstel 1 batch:		
Reeks:		a
Verplicht hoofdletters:		
	Bewaar	<u>S</u> luit

Afbeelding 20: Toekennen serie- en/of batchnummering op artikelniveau

4.1.6.3 Serie

Bij "Serie" kunt u de volgende instellingen aangeven:

- THT registratie: wanneer u deze optie aanvinkt kunt u bij het artikel de houdbaarheid registreren;
- THT datumtype: hier kunt u kiezen of u de houdbaarheid op maand of op dag niveau wilt registeren;
- Reeks: door het aanklikken van het icoon kunt u een keuze maken uit de reeds ingestelde reeksen binnen SerieBatch+. Het is niet verplicht om hier een reeks toe te kennen. Mocht u geen reeks hebben opgegeven bij het artikel dan is het niet mogelijk om het serienummer automatisch te laten genereren, wanneer u serienummers gaat koppelen.
- Verplicht hoofdletter: hier kunt u aangeven of de serienummers verplicht in hoofdletters ingevoerd dienen te worden. Indien aangevinkt kunt u geen kleine letters invoeren.

4.1.6.4 Batch

Bij "Batch" kunt u de volgende instellingen aangeven:

- THT registratie: wanneer u de deze optie aanvinkt kunt u bij het artikel de houdbaarheid registreren;
- THT datumtype: hier kunt u kiezen of u de houdbaarheid op maand of op dag niveau wilt registeren;
- Voorstel: bij voorstel kunt u aangeven:
 - Geen batchnummer voorstellen; er wordt door SerieBatch+ geen suggestie gedaan voor een te koppelen batch.
 - Voorstel o.b.v FIFO datum; er wordt door SerieBatch+ een voorstel gedaan aan de hand van de FIFO datum. De FIFO datum is de mutatiedatum;
 - Voorstel o.b.v THT datum; er wordt door SerieBatch+ een voorstel gedaan aan de hand van de THT datum.
- Voorstel 1 batch: wanneer u deze optie aanvinkt wordt alleen een batchnummer voorgesteld waarvan het saldo gelijk of hoger is dan het aantal van de voorraadmutatie waarvan u deze wilt koppelen.
- Reeks: door middel van het aanklikken van het icoon wurdt und een keuze maken uit de reeds ingestelde reeksen binnen SerieBatch+. Het is niet verplicht om hier een reeks toe te kennen. Mocht u geen reeks hebben opgegeven bij het artikel dan is het **niet** mogelijk om het batchnummer automatisch te laten voorstellen, wanneer u batchnummers gaat koppelen.
- Verplicht hoofdletters: hier kunt u aangeven of de batchnummers verplicht in hoofdletters ingevoerd dienen te worden. Indien aangevinkt kunt u geen kleine letters invoeren.

Let op! U heeft altijd de mogelijkheid om achteraf nog aanpassingen uit te voeren. Als u het registratietype of de "data vanaf" wilt wijzigen dan dient u het vinkje "Uitvoeren" aan te vinken. Mocht u reeds serie- en/of batchnummers hebben gekoppeld aan het artikel dan zullen deze komen te vervallen. U krijgt hiervan een waarschuwing voordat u de wijziging kunt doorvoeren. Na het actualiseren van de gegevens zullen de artikelen weer bij de voorraadmutaties als nog te koppelen verschijnen.

Na het doorvoeren van de aanpassingen dient u de gegevens binnen SerieBatch+ opnieuw te actualiseren.

4.1.7 Rollen

Onder deze menuoptie kunt u rollen voor gebruikers aanmaken/wijzigen. Via rollen, welke u aan gebruikers koppelt, kunt u bepalen welke rechten een gebruiker heeft.

💽 Instellingen Rol 📃 🗉 🕰
Algemeen:
Rolcode:
Omschrijving:
Serie:
Automatisch serienummers koppelen aan afboekingen (orders, facturen,)
Nieuwe serienummers aanmaken
Bestaande serienummers wijzigen
Batch:
Automatisch batchnummers koppelen aan afboekingen (orders, facturen,)
Nieuwe batchnummers aanmaken
Bestaande batchnummers wijzigen
Batch voorstel wijzigen
Mutaties:
Factuuropdrachten (orders en facturen)
Inkooporders (bestellingen en ontvangsten)
Assemblageorders
Voorraadmutaties (alles wat niet binnen bovenstaande mutatietypen valt)
Beginsaldo
Overig:
Instellingen wijzigen (m.u.v. gebruikers en rollen)
Consistentie controle uitvoeren
<u>B</u> ewaar <u>S</u> luiten

Afbeelding 21: Instellen gebruikersrollen

4.1.7.1 Algemeen

- Rolcode; deze kan bestaan uit maximaal acht karakters;
- Omschrijving; hierin voert u de omschrijving van de rol in, deze kan bestaan uit maximaal dertig karakters.

4.1.7.2 Serie

- Automatisch serienummer koppelen aan afboekingen (orders, facturen,...); De gebruiker heeft de mogelijkheid om automatisch serienummers te koppelen aan de afboekingen (indien u een reeks heeft ingesteld).
- Nieuwe serienummers aanmaken; De gebruiker heeft de mogelijkheid om serienummers aan te maken.
- Bestaande serienummers wijzigen; De gebruiker heeft de mogelijkheid om serienummers te wijzigen. Bijvoorbeeld de omschrijving of de THT datum.

4.1.7.3 Batch

- Automatisch batchnummers koppelen aan afboekingen (orders, facturen,...); De gebruiker heeft de mogelijkheid om automatisch batchnummer te koppelen aan afboekingen.
- Nieuwe batchnummers aanmaken; De gebruiker heeft de mogelijkheid om nieuwe batchnummers aan te maken.
- Bestaande batchnummers wijzigen; De gebruiker heeft de mogelijkheid om batchnummers te wijzigen.
- Batch voorstel wijzigen; De gebruiker kan het door SerieBatch+ voorgestelde batchnummer wijzigen in een andere beschikbare batch.

4.1.7.4 Mutaties

- Factuuropdrachten (orders en facturen); De gebruiker kan de mutaties in het tabblad "Verkoop" koppelen.
- Inkooporders (bestellingen en ontvangsten); De gebruiker kan de mutaties in het tabblad "Inkoop" koppelen.
- Assemblages; De gebruiker kan de mutaties in het tabblad "Assemblage" koppelen.
- Voorraadmutaties (alles wat niet binnen bovenstaande mutatietypen valt); De gebruiker kan de mutaties in het tabblad "Voorraadmutaties" koppelen.
- Beginsaldo; De gebruiker kan de mutaties in het tabblad "Beginsaldo" koppelen.

4.1.7.5 Overige

- Instellingen wijzigen (m.u.v. gebruikers en rollen); De gebruiker heeft de mogelijkheid om instellingen te wijzigen onder het menu "Beheer", met uitzondering van de gebruikersinstellingen en rollen (deze instellingen kunnen alleen aangepast worden door de gebruiker SYSTEEM).
- Consistentie controle uitvoeren; De gebruiker heeft de mogelijkheid om onder het menu "Beheer" een consistentie controle uit te voeren.

4.1.8 Gebruikers

Onder deze menuoptie kunt u de beschikbare Unit 4 Multivers gebruikers activeren voor SerieBatch+. Een gebruiker dient aan een rol gekoppeld te worden, met uitzondering van de gebruiker SYSTEEM. Het koppelen van een gebruiker aan een rol en het actief maken daarvan doet u via het volgende scherm:

💽 Instellingen geb	oruiker	
Gebruiker: Rol: Actief:		•
	<u>B</u> ewaar	<u>S</u> luiten

Afbeelding 22: Gebruikers koppelen en activeren binnen SerieBatch+

Indien u een gebruiker heeft geselecteerd kunt u een rol toewijzen door op het icoontje klikken. Door een vinkje bij "Actief" te zetten bepaalt u of de gebruiker zich kan aanmelden in SerieBatch+.

Let op! Een gebruiker dient in Unit 4 Multivers ook rechten tot de betreffende administratie te hebben. Wanneer een gebruiker geen rechten heeft tot een bepaalde administratie dan kan deze ook niet inloggen in SerieBatch+.

Een gekoppelde gebruiker ziet er als volgt uit:

5
J
J

Afbeelding 23: Een gekoppelde gebruiker

Net als binnen Unit 4 Multivers heeft de gebruiker "SYSTEEM" binnen SerieBatch+ alle rechten. Ongeacht of hier wel of geen rol aan gekoppeld is.

4.1.9 Consistentiecontrole

Hiermee controleert u of er inconsistentie bestaat in de SerieBatch+ mutaties. Mocht er een fout worden gevonden dan wordt deze gecorrigeerd.

4.1.10 Menuoptie Help

Onder het menu help vind u twee opties terug:

- Info; hier vind u de info over uw huidige versie SerieBatch+ terug;
- Licentie; hier kunt u uw huidige licentie bekijken en uw nieuwe licentie invoeren wanneer deze verlopen is.

4.2 Iconen balk

Onder de menubalk van SerieBatch+ treft u een iconen balk aan. Elk icoon heeft zijn functie en zal standaard getoond worden in SerieBatch+. De iconen kunnen niet in elk tabblad gebruikt worden. Mocht het voorkomen dat u per ongeluk op het icoon klikt en deze is niet beschikbaar in het actieve tabblad dan krijgt u hier een melding van.

Actualiseer gegevens; via dit icoon kunt u de gegevens van SerieBatch+ actualiseren. Na het klikken op deze knop zal er verbinding worden gemaakt met de database van Unit 4 Multivers. Alle nieuwe voorraadmutaties zullen opgehaald worden en getoond worden in SerieBatch+. Dit geldt voor alle voorraadmutaties.

Automatisch serienummers koppelen en genereren; wanneer er bijboekingen gereed staan om gekoppeld te worden, dan kunt u via deze knop automatisch serienummers genereren en koppelen. Deze optie is beschikbaar bij alle bijboekingen.

Toekennen beschikbare batchnummers aan afboekingen; middels dit icoon kunt u automatisch batchnummers toe laten kennen aan uw verkooporders en facturen. Deze optie is alleen beschikbaar in het tabblad "Verkoop".

Wijzigen gegevens serie/batchnummer; Deze optie is beschikbaar in het tabblad "Zoeken". U dient vooraf een serie- en/of batchnummer te selecteren voordat u een wijziging kunt doorvoeren. Wanneer een serie- en/of batchnummer in het tabblad zoeken is geselecteerd zal het scherm verschijnen waarin u wijzigingen aan kunt brengen. U kunt alle velden wijzigen die

niet geel gemarkeerd zijn. Het volgende scherm verschijnen na het klikken op het icoon ${\mathbb Z}$;

👩 Wijzig serier	numm	her							
Serienum	mer:	[000000000	000236)					
Omschrijv	ving:	Automatisch	gegene	ereerd					
Mutatieda	itum:	18-03-2009							
Gara	ntie:	18-03-2009		T/M:	18-03-2009		V.v.t.		
						<u> </u>	ewaar	Annuleer	J

Afbeelding 24: Wijzig serienummer

Mocht u gebruik maken van THT registratie dan zal deze ook getoond worden in het wijzig scherm.

4.3 Actualiseren van gegevens

Via het icoon Actualiseer gegevens" kunt u op elk gewenst moment de gegevens binnen SerieBatch+ vernieuwen. Door gebruik te maken van dit icoon zullen de gekoppelde orders verdwijnen uit de betreffende tabbladen (zie hiervoor hoofdstuk vijf). Daarnaast zullen de nieuw aangemaakte orders binnen Unit 4 Multivers waarvoor serie- en/of batchregistratie noodzakelijk is, getoond worden binnen SerieBatch+.

Hoofdstuk 5: Werken met SerieBatch+

Na het instellen van de basisgegevens binnen SerieBatch+, zoals aangegeven in hoofdstuk vier, kunt u met de voorraadmutaties gaan werken.

Het hoofdscherm van SerieBatch+ is opgebouwd uit zes tabbladen. Elk tabblad heeft zijn eigen soort voorraadmutaties. De volgende tabbladen zijn aanwezig:

- Beginsaldo; een overzicht van alle serie- en/of batchartikelen (afboeking/of bijboekingen);
- Inkoop; een overzicht van alle inkooporders (bijboekingen);
- Verkoop; een overzicht van alle verkooporders en factuuropdrachten (afboekingen);
- Assemblage; een overzicht van alle assemblage orders (bijboeking);
- Voorraadmutaties; een overzicht van alle overige voorraadmutaties, inclusief de onderdelen van eventuele assemblages;
- Zoek; mogelijkheid om op verschillende manieren te zoeken naar serie- en/of batchnummer en of mutaties binnen SerieBatch+.

Binnen SerieBatch+ wordt gesproken over bij- en afboekingen. Elke voorraadmutatie heeft een bij- of een afboeking tot gevolg.

- Bijboekingen; een bijboeking in SerieBatch+ zijn bijvoorbeeld inkoopboekingen.
 Bij een bijboeking wordt de voorraad van het artikel verhoogd;
- Afboekingen; een afboeking in SerieBatch+ zijn verkooporders en factuuropdrachten; Bij een afboeking neemt de voorraad van het artikel af.

In de volgende paragrafen behandelen we elk tabblad afzonderlijk. Afhankelijk van uw gebruikersrol kunt u bepaalde handelingen binnen SerieBatch+ wel of niet uitvoeren.

5.1 Beginsaldo

In dit tabblad vindt u, per artikel/magazijn, het saldo van alle voorraadmutaties waarvoor u heeft aangegeven geen serie- en/of batch registratie te willen uitvoeren.

Voorbeeld:

Bij de artikelinstellingen in SerieBatch+ heeft u aangegeven dat u vanaf 15 januari 2009 serie- en/of batchnummers aan de voorraadmutaties wilt koppelen (registreren). Indien vóór deze datum geen voorraadmutaties voor dit artikel in Unit 4 Multivers zijn uitgevoerd (inkopen, facturen, etc), dan zal het beginsaldo 0 zijn. Echter indien dit wél zo is, dan kan er mogelijk een beginsaldo zijn. Dit beginsaldo is dan gelijk aan de sommatie van alle bij- en afboekingen vóór 15 januari 2009. Het beginsaldo plus alle voorraadmutaties vanaf 15 januari 2009 zal dus moeten aansluiten met het voorraadsaldo van het artikel. Het basisprincipe van SerieBatch+ is dat het voorraadsaldo van een serie- en/of batch artikel altijd gelijk moet zijn aan het aantal beschikbare serienummers en of saldo van batchnummers.

U kunt in het tabblad beginsaldo aangeven of u volledig gekoppelde beginsaldi wilt zien. Vink hiervoor "Toon ook volledig gekoppeld" aan. In de kolommen "aantal gekoppeld serie" en "aantal gekoppeld batch" ziet u hoeveel artikelen reeds gekoppeld zijn. In hoofdstuk zes leest u meer over het koppelen van serie- en/of batchnummers.

De knop "Filter" biedt u de mogelijkheid om de gegevens opnieuw in te lezen op basis van de ingevoerde selectiecriteria. De "Filter" knop zal niet de nieuwe gegevens uit Unit 4 Multivers

ophalen, hiervoor dient u de actualisatie knop te gebruiken. Deze vindt u terug onder de

iconen balk 📓.

Door met uw muis op de kolomkop van de tabel te klikken kunt u de gegevens aflopend of oplopend sorteren. Elke kolom biedt u deze mogelijkheid van sorteren.

💽 Plus Ser	rie SerieBato	ch+ v4.03				E	_ 0 🔀
Bestand	Rapport	age Be <u>h</u> ee	er <u>H</u> elp				
Beginsal	d0 Jokaan	Vatraan	Incompletion Vicentiation Zook				
bogindak	Inkoop	Verkoop /	ssemblage voorradundralies zoek				
Toor	n ook volledi	ig gekoppeld					Filter
Mag	Loc	Artikelnr	Omschrijving artikel	s	Saldo	Aantal gekoppeld serie	Aantal gekoppeld batch
С		100.242	Monaco Bankstel 3-zits	A	10	0	0
С		100.243	Monaco Stoel	A	6	0	0
С		100.244	Monaco Hocker	S	4	0	0
С		100.245	Bomeo Bankstel	A	4	0	0
С		100.247	Bomeo Hocker	В	22	0	0
С	P-100	50.100	Terracotta pot 35 cm	В	182	0	0
С	P-200	50.200	Terracotta pot 25 cm	В	27	0	0
Licentie ve	rleend aan:	Demolicent	ie SerieBatch+ (geldig t/m 201001) MVI 00001 SVSTEEM				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Onderstaand ziet u een voorbeeld van het tabblad "Beginsaldo".

Afbeelding 25: Tabblad beginsaldo

5.2 Inkoop

In het tabblad "Inkoop" treft u alle inkoop orderregels aan waarvan de artikelen ingesteld staan op serie- en/of batchregistratie.

U heeft de mogelijkheid om alleen de openstaande inkooporderregels te laten tonen, alleen de afgehandelde of beide. Aan de hand van de gegevens die u wilt zien kunt u de opties "Afgehandeld" of "Openstaand" aan of uitvinken. Afgehandelde orders zijn orders die in Unit 4 Multivers verwerkt zijn, maar in SerieBatch+ nog niet volledig gekoppeld zijn aan serieen/of batchnummers. In de kolommen "Aantal gekoppeld serie" en "Aantal gekoppeld batch" ziet u hoeveel serie- en/of batchnummers reeds gekoppeld zijn. In hoofdstuk zes leest u meer over het koppelen van serie- en/of batchnummers.

U heeft daarnaast de mogelijkheid om de inkooporders te filteren op ordernummer en of artikelnummer.

In onderstaand voorbeeld ziet u een overzicht van openstaande inkooporders waarvan het ordernummer begint met 2009 en het artikelnummer begint met "100".

Plus Serie Se <u>B</u> estand <u>R</u>	erieBatch+ v4.03 apportage Be	<u>h</u> eer <u>H</u>	elp									-	- 0 2
Beginsaldo IIIKOUP Verkoop Assemblage Voorraadmutaties Zoek													
Ordemr	deld 🔽 Opensta Orderdatum	Regelnr	Ordemu	Naam crediteur	Mag	Loc	er: Artikelnr	Omschrijving	S	Laatste	Aantal	Aantal	Aantal
								artikel		ontvangst	mutatie	gekoppeld serie	gekoppeld batch
20090005	02-01-2009	0	7061	Kantoormeubelen	С		700.100	Kamerinrichting co	S		5	0	0
20090010	17-03-2009	1	5555	Furniture 4 You Wa	С	P-200	50.200	Terracotta pot 25 cm	В		5	0	0
20090010	17-03-2009	5	5555	Fumiture 4 You Wa	С		100.242	Monaco Bankstel	А		4	0	0
20090010	17-03-2009	6	5555	Fumiture 4 You Wa	С		100.243	Monaco Stoel	А		2	0	0
20090010	17-03-2009	7	5555	Furniture 4 You Wa	С		100.244	Monaco Hocker	S		12	0	0
20090010	17-03-2009	0	5555	Fumiture 4 You Wa	С	P-100	50.100	Terracotta pot 35 cm	В		10	0	0
20090011	17-03-2009	0	7050	Kampers, Lensvelt	С		100.245	Borneo Bankstel	А		20	0	0
20090011	17-03-2009	1	7050	Kampers, Lensvelt	С		100.246	Borneo Loungebank	S		30	0	0
20090011	17-03-2009	2	7050	Kampers, Lensvelt	С		100.247	Bomeo Hocker	В		25	0	0
20090011	17-03-2009	3	7050	Kampers, Lensvelt	С		100.248	Praag Bankstel 2,5	В		30	0	0
centie verleer	nd aan: Demolice	entie Serie	Batch+ (g	geldig t/m 201001) M	VL00001	SYSTEEN	1						

Afbeelding 26: Tabblad Inkoop

Door met uw muis op de kolomkop van de tabel te klikken kunt u de gegevens aflopend of oplopend sorteren. Elke kolom biedt u deze mogelijkheid van sorteren.

Via de knop ^{Automatisch} serienummers koppelen en genereren, kunt u automatisch serienummers genereren en koppelen.

5.3 Verkoop

In het tabblad "Verkoop" treft u alle verkoop orderregels aan waarvan de artikelen ingesteld staan op serie- en/of batchregistratie.

U heeft de mogelijkheid om alleen de openstaande verkooporderregels te laten tonen, de afgehandelde of beide. Aan de hand van de gegevens die u wilt zien kunt u de opties "Afgehandeld" of "Openstaand" aan of uitvinken. Afgehandelde orders zijn orders, die in Unit 4 Multivers verwerkt zijn, maar in SerieBatch+ nog niet volledig gekoppeld zijn aan serieen/of batchnummers. In de kolommen "Aantal gekoppeld serie" en "Aantal gekoppeld batch" ziet u hoeveel serie- en/of batchnummers reeds gekoppeld zijn. In hoofdstuk zes leest u meer over het koppelen van serie- en/of batchnummers.

U heeft ook de mogelijkheid om de verkooporders te filteren op ordernummer en of artikelnummer.

Via de knop ^{MA}Automatisch serienummers koppelen en genereren, kunt u automatisch serienummers genereren en koppelen

In onderstaand voorbeeld treft u een overzicht van openstaande en afgehandelde verkooporders;

<u>B</u> estand <u>R</u> appo	atch+ v4.03 ortage Bej	neer <u>H</u> elp										E	_ 0
) 🎲 🔂 🕅 🗌													
Beginsaldo Inkoo	op Verkoop	Assemblage	Voorraadmut	taties Zoek									
Afgehandeld	🔽 Opensta	and O	rdemummer:		Artikelnu	mmer:							Filter
Ordemr	Regelnr	Factuumr	Factuur datum	Debnr	Naam debiteur	Mag	Loc	Artikelnr	Omschrijving artikel	S	Aantal mutatie	Aantal gekoppeld serie	Aantal gekoppeld batch
20009036	2			1074	Piskora interieur	С		100.247	Borneo Hocker	В	5	0	0
20009039	3			1051	Plan@office Rot	С		100.242	Monaco Bankst	А	1	0	0
20009039	4			1051	Plan@office Rot	С		100.243	Monaco Stoel	Α	1	0	0
20009040	1			1052	Hagro Kantoorm	С		100.244	Monaco Hocker	S	1	0	0
20009041	1			1054	Frans Hoffschlag	С		100.249	Praag Love Seat	S	1	0	0

Afbeelding 27: Tabblad Verkoop

Door met uw muis op de kolomkop van de tabel te klikken kunt u de gegevens aflopend of oplopend sorteren. Elke kolom biedt u deze mogelijkheid van sorteren.

Via de knop ¹ "Toekennen batchnummering aan afboekingen" kunt u automatisch batchnummers toe laten kennen aan uw verkooporders en facturen. De orderregels die u automatisch wilt laten koppelen kunt u selecteren middels het plaatsen van het vinkje voor de orderregel.

Toekennen batchnummers	
Status:	
Aantal mutaties:	7
Aantal volledig toegekend:	0
Aantal gedeeltelijk toegekend:	0
Aantal niet toegekend:	0
Status	
	Uitvoeren <u>A</u> nnuleer

Afbeelding 28: Toekennen batchnummers

Bij het klikken op de knop "Uitvoeren" zullen de batchnummers automatisch toegekend worden. Mocht u orderregels geselecteerd hebben waaraan geen batchnummers gekoppeld kunnen worden dan zullen deze overgeslagen worden.

5.4 Assemblage

In het tabblad "Assemblage" treft u alle assemblage orderregels aan waarvan de artikelen ingesteld staan op serie- en/of batchregistratie. In dit tabblad worden alleen assemblage artikelen getoond. Wanneer de onderdelen van het assemblage artikel ook serie- en/of batchregistratie vereisen kunt u deze toekennen via het tabblad "Voorraadmutaties". Hierover kunt u meer lezen in paragraaf 5.5.

U heeft ook de mogelijkheid om alleen de openstaande assemblageorders te laten tonen, alleen de afgehandelde of beide. Aan de hand van de gegevens die u wilt zien kunt u de opties "Afgehandeld" of "Openstaand" aan of uitvinken. Afgehandelde orders zijn orders, die in Unit 4 Multivers verwerkt zijn, maar in SerieBatch+ nog niet volledig gekoppeld zijn aan een serie- en/of batchnummer. In de kolommen "Aantal gekoppeld serie" en "Aantal gekoppeld batch" ziet u hoeveel serie- en/of batchnummers reeds gekoppeld zijn. In hoofdstuk zes leest u meer over het koppelen van serie- en/of batchnummers.

In onderstaand voorbeeld ziet u een overzicht van openstaande en afgehandelde assemblageorders;

Stand Hop	nortage Reh	eer Heln								-	
2 3 12	ponage be <u>n</u>	cei <u>H</u> eip									
eginsaldo Unk	oop Verkoop	Assemblage	Voorraadmuta	ties Zoek							
/ Afgebandek		and Orde	mummer			Artikeloumo	aar.				Filter
Assemblage	Order datum	Assemblage datum	Laatste ontvangst	Mag	Loc	Artikelnr	Omschrijving artikel	S	Aantal mutatie	Aantal gekoppeld	Aantal gekoppeld
0000002	26-10-2007			С		100.319	Hocker Borneo (voor gemonteerd)	A	1	0	
0090001	18-03-2009			С		100.319	Hocker Borneo (voor gemonteerd)	A	5	0	(
0090002	18-03-2009			С		700.100	Kamerinrichting compleet	S	2	0	(
0090003	18-03-2009			С		700.100	Kamerinrichting compleet	S	2	0	(

Afbeelding 29: Tabblad Assemblage

Door met uw muis op de kolomkop van de tabel te klikken kunt u de gegevens aflopend of oplopend sorteren. Elke kolom biedt u deze mogelijkheid van sorteren.

5.5 Voorraadmutaties

In het tabblad "Voorraadmutaties" treft u overige voorraadmutaties welke niet in de andere tabbladen getoond worden en waarvan de artikelen ingesteld staan op serie- en/of batchregistratie. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld:

- Voorraadtelling;
- Magazijnmutatie;

- Onderdelen assemblage;
- Etc.

U heeft de mogelijkheid om alleen de openstaande voorraadmutaties te laten tonen, alleen de onderdelen van de assemblage of beide. Aan de hand van de gegevens die u wilt zien kunt u de opties "Onderdelen assemblage" of "Overige" aan of uitvinken. In de kolommen "Aantal gekoppeld serie" en "Aantal gekoppeld batch" ziet u hoeveel serie- en/of batchnummer reeds gekoppeld zijn. In hoofdstuk zes leest u meer over het koppelen van serie- en/of batchnummers.

In onderstaand voorbeeld treft u een overzicht van overige voorraadmutaties en onderdelen assemblage;

Plus Serie S <u>B</u> estand <u>R</u>	erieBatch+ v4.03 apportage Be	<u>h</u> eer <u>H</u> elj	p										_ 0 2
3 🦓 🗟 🖻	?												
Beginsaldo	Inkoop Verkoop	Assemblag	e Voorraadmu	taties Zoek									
Onderde	len assemblage	Verige	Artike	Inummer:									jiter
Boekings datum	Document	Ordemr	Dagboek	Dagboek omschrijving	Mag	Loc	Artikelnr	Omschrijving artikel	S	Omschrijving	Aantal mutatie	Aantal gekoppeld serie	Aantal gekoppeld batch
18-03-2009	20090012		VMU (S)	Voorraad mut	С		100.240	Cycle - Slaapk	S		-2	0	0
18-03-2009	20090012		VMU (S)	Voorraad mut	С		100.241	Screen Tiener	В		6	0	0
18-03-2009	20090012		VMU (S)	Voorraad mut	С		100.242	Monaco Bank	А		5	0	0
18-03-2009	20090012		VMU (S)	Voorraad mut	С		100.243	Monaco Stoel	Α		4	0	0
18-03-2009	20090012		VMU (S)	Voorraad mut	С		100.244	Monaco Hocker	S		-1	0	0
18-03-2009	20090012		VMU (S)	Voorraad mut	С		100.245	Borneo Banks	А		10	0	0

Afbeelding 30: Tabblad Voorraadmutaties

Door met uw muis op de kolomkop van de tabel te klikken kunt u de gegevens aflopend of oplopend sorteren. Elke kolom biedt u deze mogelijkheid van sorteren.

5.6 Zoek

In het tabblad zoeken kunt u via een aantal filtermogelijkheden zoeken binnen SerieBatch+. In de kop van het tabblad. Zoek kunt u selectiecriteria aangeven. U heeft vervolgens de mogelijkheid om de resultaten te tonen in een lijst of in een rapport.

ginsaldo Inkoop	Verko	op Assemblag	e Voor	aadmutatie	es Zoek								
Zoek: Serier	umme	rs 🔻	•]	Debiteur	nr.:		🔍 N	lutatie/FIFO datum:	01-01-20	00 🔻 t/m	31-12-2010 👻		<u>T</u> oon in lijst
Nummer:			1	Crediteur	nr.:		4	THT datum:	01-01-20	00 👻 t/m	31-12-2010 -	ſ	Toon in rapport
ArtikelNr:				Docume	ent:]						<u>W</u> is filter
Serienr	Oms	Batchnr	Artikelnr	Artik	Saldo	Tht datum	Fifo datum	Mutatie type	Mutatie aantal	Mutatie	Mutatie regelnr	Debnr	Crednr
00000000000236)	A	1	100.246	В	1	18-03-2009	18-03-2009	1	1	20090004	0		5555
00000000000237)	A	1	100.246	В	1	18-03-2009	18-03-2009	I.	1	20090004	0		5555
00000000000238)	A	1	100.246	В	1	18-03-2009	18-03-2009	L	1	20090004	0		5555
00000000000239)	A	1	100.246	В	1	18-03-2009	18-03-2009	L	1	20090004	0		5555
00000000000240)	A	1	100.246	В	1	18-03-2009	18-03-2009	I	1	20090004	0		5555
00000000000241)	A	1	100.246	В	1	18-03-2009	18-03-2009	I.	1	20090004	0		5555
0000000000242)	A	1	100.246	В	1	18-03-2009	18-03-2009	L	1	20090004	0		5555
0000000000243)	A	1	100.246	В	1	18-03-2009	18-03-2009	L	1	20090004	0		5555
0000000000244)	A	1	100.240	Су	0	18-03-2009	18-03-2009	1	1	20090007	1		5555
0000000000244)	A	1	100.240	Су	0	18-03-2009	18-03-2009	F	-1	20009039	1	1051	
0000000000245)	A	1	100.240	Су	0	18-03-2009	18-03-2009	L	1	20090010	3		5555
00000000000245)	A		00.240	Су	0	18-03-2009	18-03-2009	F	-1	20009039	1	1051	
00000000000246)	A	1	100.240	Су	0	18-03-2009	18-03-2009	I.	1	20090010	3		5555
0000000000246)	A	1	100.240	Су	0	18-03-2009	18-03-2009	F	-1	20009039	1	1051	
00000000000247)	A	1	100.240	Су	0	18-03-2009	18-03-2009	1	1	20090010	3		5555
0000000000247)	A	1	100.240	Су	0	18-03-2009	18-03-2009	F	-1	20009039	1	1051	
0000000000248)	A	1	100.240	Су	0	18-03-2009	18-03-2009	1	1	20090010	3		5555
0000000000248)	A	1	100.240	Су	0	18-03-2009	18-03-2009	F	-1	20009039	1	1051	
00000000000249)	A		100.240	Су	1	18-03-2009	18-03-2009	1	1	20090010	3		5555

Afbeelding 31: Tabblad zoeken

Door op de knop "Wis filter" te klikken worden de filter en de bijbehorende zoekresultaten gewist.

Hoofdstuk 6: Koppelen van serie- en/of batchnummers

U opent dit venster door in een tabblad op een bijboeking te dubbelklikken.

Afhankelijk van de rol die aan de gebruiker is gekoppeld kunnen serie- en/of batchnummers gekoppeld worden.

6.1 Koppelen serienummers bij bijboeking

Onderstaand het scherm wat verschijnt wanneer u serienummers wilt gaan koppelen;

💽 Koppel		- • •
Info:		
Artikel : Aantal mutatie : Aantal gekoppeld :	100.240 - Cycle - Slaapkamer laag 7 (bijboeking) 0 (serie)	
Serie		
Toevoegen nieuw	serienummer:	
Serienummer:		
Omschrijving:		
Mutatiedatum:	18-03-2009	
Garantie:	18-03-2009 , ▼ T/M: 18-03-2009 N.v.t.	Bewaar
Gekoppelde serie	nummers:	
		Verwijder
		Genereer
		Zoek
		Wiizia
		Shuit

Afbeelding 32: Koppel serienummer

6.1.1 Info

Onder "Info" ziet u de volgende informatie

- Artikel; hier staat het artikelnummer en de omschrijving zoals deze bekend is binnen het artikelbestand van Unit 4 Multivers;
- Aantal mutatie; hier wordt het aantal te koppelen serienummers aangegeven;
- Aantal gekoppeld; hier wordt aangegeven hoeveel serienummers reeds gekoppeld zijn.

6.1.2 Toevoegen nieuw serienummer

Let op! niet iedere gebruiker binnen SerieBatch+ heeft de mogelijkheid om nieuwe serienummers aan te maken. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de aan de gebruiker gekoppelde rol. Vensters kunnen daarom afwijken.

Bij "Toevoegen nieuw serienummer" heeft u de mogelijkheid om een nieuw serienummer aan te maken voor het artikel. De volgende gegevens kunnen hiervoor ingevoerd worden:

- Serienummer: verplichte waarde. Hier voert u het serienummer in;
- Omschrijving: niet verplicht om in te voeren. U kunt desgewenst een omschrijving invoeren bij het serienummer;
- Mutatiedatum; de datum van de voorraad mutatie. Deze kan desgewenst aangepast worden;
- Garantie; hier kunt u desgewenst de garantieperiode voor het serienummer invoeren. Indien er geen garantie van toepassing is vinkt u "n.v.t" aan.

Om het serienummer toe te voegen aan de voorraadmutatie klikt u op de knop bewaar. Een voorbeeld van een handmatig aangemaakt serienummer ziet er als volgt uit;

Koppel				- 0 🖻
Info:				
Artikel : Aantal mutatie : Aantal gekoppeld :	100.240 - Cycle - Slaapkamer laa 7 (bijboeking) 1 (serie)	9		
Serie				
Toevoegen nieuw	serienummer:			
Serienummer:	AFG - 001 - SERIE1			
Omschrijving:	Handmatig gekoppeld serienumm	er		
Mutatiedatum:	18-03-2009			
Garantie:	18-03-2009 T/M: 18	8-03-2009	✓ N.v.t.	<u>B</u> ewaar
Gekoppelde serier	nummers:			
Serienr		Batchnr	Mutatie datum	<u>V</u> erwijder
AFG - 001 - SERI	E1		18-03-2009	<u>G</u> enereer
				<u>Z</u> oek
				Wijzig
				<u>S</u> luit

Afbeelding 33: Nieuw serienummer toekennen

Zoals u in bovenstaand voorbeeld kunt zien wordt het "Aantal gekoppeld" onder het kopje "Info" bijgewerkt, zodra u een serienummer toevoegt of verwijdert.

Het is niet noodzakelijk om alle serienummers in één keer toe te kennen. Wanneer u op "Sluit" klikt zullen de gekoppelde serienummers bewaard blijven en zal in het tabblad bij "Aantal gekoppeld serie" het aantal worden bijgewerkt. De orderregel zal beschikbaar blijven en kan op een later moment verder gekoppeld worden.

U heeft de mogelijkheid om serienummers handmatig toe te kennen en om serienummers te laten genereren. Het generen gaat aan de hand van een aan het artikel gekoppelde reeks. Heeft u geen reeks aan een artikel gekoppeld dan kunt u niet automatisch de serienummers laten genereren. Ook wanneer uw gebruikersrol niet toestaat dat u serienummers aanmaakt, is het niet mogelijk om serienummers te genereren.

Het genereren van serienummers kunt u doen door van het klikken op de knop "Genereer".

Via de knop verwijder kunt u een serienummer verwijderen/ontkoppelen. Via de knop wijzig kunt u het serienummer aanpassen, mits uw gebruikersrol dit toelaat. Kiest u voor deze optie dan zal het volgende scherm verschijnen:

👩 Wijzig serienur	nmer		x
Serienumme	r: AFG - 001 - SERIE1		
Omschrijving	: Handmatig gekoppeld serienummer		
Mutatiedatum	18-03-2009 🗐 🔻		
Garantie	: 18-03-2009 , ▼ T/M: 18-03-2009 V.vt.		
			_
	Bewaar	<u>A</u> nnuleer	

Afbeelding 34: Wijzig serienummer

U heeft in het "Wijzig serienummer" venster de mogelijkheid om de omschrijving, de mutatiedatum, THT datum en eventueel de garantie aan te passen. Klik op "Bewaar" om uw wijzigingen op te staan. Klik op "Annuleer" om terug te gaan naar het koppel venster.

6.1.3 Genereer serienummers

Indien u aan het geselecteerde artikel een reeks heeft gekoppeld via "Instellingen | Artikel" dan kunt u hier de serienummers automatisch laten genereren.

Klik op de knop "Genereer" en het volgende scherm verschijnt:

💽 Genereer serienumm	iers	x
Artikel:	100.240 - Cycle - Slaapkamer laag	
Reeks:	SERIE	
Aantal te koppelen:	6	
Aantal genereren:	6	
Omschrijving:	Automatisch gegenereerd	
Mutatiedatum:	18-03-2009 🔲 🔻	
Garantie:	18-03-2009	
	<u>B</u> ewaar <u>A</u> nnuleer	

Afbeelding 35: Genereer serienummers

In dit scherm kunt u de volgende instellingen aanpassen (afhankelijk van uw gebruikersrol):

- Aantal genereren (gelijk of kleiner dan het aantal koppelen);
- Omschrijving;
- Mutatiedatum;
- THT datum;
- Garantie.

Klikt u in dit venster op bewaar dan worden de serienummers gegenereerd en daarna getoond in het koppel scherm, zoals in onderstaand voorbeeld;

Artikel : Aantal mutatie : ntal gekoppeld :	100.240 - Cycle - Sla 7 (bijboeking) 7 (serie)	apkamer I	aag		
oevoegen nieuw	serienummer:				
Serienummer:					
Omschrijving:					
Mutatiedatum:	18-03-2009 🗐 🔻				
Garantie:	18-03-2009	T/M:	18-03-2009	▼ N.v.t.	Bewaar
ekoppelde serier	nummers:				
èekoppelde serier Serienr	nummers:		Batchnr	Mutatie datum	Verwijder
Serienr	nummers:		Batchnr	Mutatie datum 18-03-2009	<u>V</u> erwijder <u>G</u> enereer
Sekoppelde serier Serienr (000000000000000002 (000000000000002	45) 46)		Batchnr	Mutatie datum 18-03-2009 18-03-2009	Verwijder Genereer Zoek
iekoppelde serier Serienr (0000000000000 (000000000000000 (000000	45) 46) 47)		Batchnr	Mutatie datum 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009	Verwijder Genereer Zoek
iekoppelde serier Serienr (0000000000002 (0000000000002 (00000000	45) 46) 47) 48)		Batchnr	Mutatie datum 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009	<u>V</u> erwijder <u>G</u> enereer <u>Z</u> oek <u>Wij</u> zig
Serienr (00000000000000 (00000000000000 (000000	45) 46) 47) 48) 49)		Batchnr	Mutatie datum 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009	Verwijder Genereer Zoek Wijzig
Sekoppelde serier Serienr (0000000000002 (000000000000000000000000000000000000	45) 46) 47) 48) 49) 50)		Batchnr	Mutatie datum 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009	Verwijder Genereer Zoek Wijzig
Sekoppelde serier Serienr (000000000002) (000000000002) (000000000002) (0000000000002) (0000000000002) (0000000000002) (0000000000002) (0000000000002) (0000000000002) (00000000000002) (000000000000002) (000000000000000000000000000000000000	45) 46) 47) 48) 49) 50) 51)		Batchnr	Mutatie datum 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009	Verwijder Genereer Zoek Wijzig
iekoppelde serier Serienr 0000000000002 000000000002 0000000000	45) 46) 47) 48) 49) 50) 51)		Batchnr	Mutatie datum 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009 18-03-2009	Verwijder Genereer Zoek Wijzig

Afbeelding 36: Genereren serienummer

6.2 Koppelen serienummers bij afboeking

U opent dit venster door in een tabblad op afboeking te dubbelklikken;

Koppel		
Info:		
Artikel : Aantal mutatie : Aantal gekoppeld :	100.240 - Cycle - Slaapkamer laag 5 (afboeking) 0 (serie)	
Serie		
Toevoegen nieuw	serienummer:	
Serienummer:		
Omschrijving:		
Mutatiedatum:	18-03-2009	
Garantie:	18-03-2009 , T/M: 18-03-2009 N.v.t.	Bewaar
		Verwijder Genereer Zoek Wijzig
·		

Afbeelding 37: Koppel serienummer

6.2.1 Info

Onder "Info" ziet u de volgende informatie

- Artikel; hier staat het artikelnummer en de omschrijving zoals deze bekend is binnen het artikelbestand van Unit 4 Multivers;
- Aantal mutatie; hier wordt het aantal te koppelen serienummers aangegeven;
- Aantal gekoppeld; hier wordt aangegeven hoeveel serienummers reeds gekoppeld zijn.

6.2.2 Toevoegen nieuw serienummer

Deze velden kunnen niet ingevoerd worden omdat het hier een afboeking betreft. U kunt alleen beschikbare serienummers aan een afboeking koppelen. Een serienummer is beschikbaar indien deze via een bijboeking is aangemaakt en nog niet aan een (andere) afboeking is gekoppeld.

6.2.3 Gekoppelde serienummers

Bij "Gekoppelde serienummers" krijgt u een overzicht van de reeds gekoppelde serienummers. Door op de knop "Zoek" te klikken krijgt u een overzicht van de beschikbare serienummers. Het volgende venster zal verschijnen:

Afbeelding 38: Zoeken serienummers

Selecteer het juiste serienummer door een dubbelklik op de regel te geven of op "OK" te klikken. In het koppelscherm zullen de gekoppelde serienummers getoond worden.

Toevoegen nieuv	v serienummer:			
Serienummer:				
Omschrijving:				
Mutatiedatum:	18-03-2009			
Garantie:	18-03-2009	18-03-2009]	<u>B</u> ewaar
C.I				
Serienr	nummers:	Batchnr	Mutatie	Verwiider
		Balanni	datum	
[0000000000000	244)		18-03-2009	Genereer
[000000000000	245)		18-03-2009	<u>Z</u> oek
[000000000000	246)		18-03-2009	Wiizia
[00000000000	247)		18-03-2009	
	/01/		18-03-2009	
[000000000000	240)			

Afbeelding 39: Gekoppelde serienummers

U kunt een serienummer verwijderen/ontkoppelen door op de knop "Verwijder" te klikken. U kunt een serienummer wijzigen door op "Wijzig" te klikken. Het volgende scherm zal hierbij verschijnen:

💽 Wijzig serienumr	ner	
Serienummer:	[0000000000244)	
Omschrijving:	Automatisch gegenereerd	
Mutatiedatum:	18-03-2009	
Garantie:	18-03-2009 , ▼ T/M: 18-03-2009 N.v.t.	
	<u>B</u> ewaar	<u>A</u> nnuleer

Afbeelding 40: Wijzig serienummer

U heeft in het "Wijzig serienummer" venster de mogelijkheid om de omschrijving, de mutatiedatum, THT datum en eventueel de garantie aan te passen (aan de hand van uw gebruikersrol). Klik op "Bewaar" om uw wijzigingen op te staan. Klik op "Annuleer" om terug te gaan naar het koppel scherm.

Wanneer u terug bent in het koppelscherm kunt u het scherm verlaten via de knop "Sluit". De serienummers zijn nu gekoppeld en het aantal in de kolom "Aantal gekoppeld serie" zijn bijgewerkt.

6.3 Koppelen batchnummers bij bijboeking

U opent dit venster door in een tabblad op een bijboeking te dubbelklikken:

💽 Koppel		- • 💌
Info: Artikel : Aantal mutatie : Aantal gekoppeld :	50.100 - Terracotta pot 35 cm 10 (bijboeking) 0 (batch)	
Batch	batchnummer:	
Batchnummer: Aantal:	10	Dekennen <u>T</u> oekennen
Omschrijving: Mutatiedatum:	18-03-2009	Selecteer
Garantie:	18-03-2009 , T/M: 18-03-2009 , N.v.t.	Bewaar
		<u>V</u> erwijder Wijzig
		Sluit

Afbeelding 41: Koppel batchnummer

6.3.1 Info

Onder "Info" ziet u de volgende informatie

- Artikel; hier staat het artikelnummer en de omschrijving zoals deze bekend is binnen het artikelbestand van Unit 4 Multivers;
- Aantal mutatie; hier wordt het aantal te koppelen aangegeven;
- Aantal gekoppeld; hier wordt aangegeven welk aantal batchnummers reeds gekoppeld zijn.

6.3.2 Toevoegen nieuw batchnummer

Let op! niet iedere gebruiker binnen SerieBatch+ heeft de mogelijkheid om nieuwe batchnummers aan te maken. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de aan de gebruiker gekoppelde rol. Schermen kunnen daarom afwijken.

Bij "Toevoegen nieuw batchnummer" heeft u de mogelijkheid om een nieuw batchnummer aan te maken voor het artikel. De volgende gegevens kunnen hiervoor ingevoerd worden:

- Batchnummer: verplichte waarde. Hier voert u het batchnummer in;
- Aantal; het aantal te koppelen batchnummers;
- Omschrijving: niet verplicht om in te voeren. U kunt desgewenst een omschrijving invoeren bij het batchnummer;

- Mutatiedatum; de datum van de voorraad mutatie. Deze kan desgewenst aangepast worden;
- Garantie; hier kunt u desgewenst de garantie periode voor het serienummer invoeren. Indien er geen garantie van toepassing is vinkt u "n.v.t" aan.

Om het batchnummer toe te voegen aan het artikel klikt u op de knop bewaar. Een voorbeeld van een handmatig aangemaakt batchnummer ziet er als volgt uit;

💽 Koppel					- • •
Info: Artikel : Aantal mutatie : Aantal gekoppeld :	50.100 - Terracotta pot 3 10 (bijboeking) 2 (batch)	35 cm			
Batch					
- Toevoegen nieuw	batchnummer:				
Batchnummer:	Batch200903				Dekennen
Aantal:	8				
Omschrijving:	Handmatig gekoppeld				
Mutatiedatum:	18-03-2009 🔲 🔻				Selecteer
Garantie:	18-03-2009 🗐 👻 T	/M: 18-03-20	09 🔍 🔻] N.v.t.	<u>B</u> ewaar
Gekoppelde batch	nummers:				
Batchnr		Mutatie datum	Tht datum	Aantal	<u>V</u> erwijder
Batch200903		18-03-2009	18-03-2009	2	<u>Wij</u> zig
					Sluit

Afbeelding 42: Nieuw batchnummer toekennen

In plaats van het zelf invoeren/bepalen van het batchnummer kunt u deze ook laten bepalen door SerieBatch+; indien aan het aantal een reeks is gekoppeld. Vink in dat geval de optie "Toekennen" aan.

Let op! Een gebruiker die geen rechten heeft om batchnummers toe te kennen zal het volgende scherm te zien krijgen:

💽 Koppel		
Info: Artikel : Aantal mutatie : Aantal gekoppeld :	50.100 - Terracotta pot 35 cm 10 (bijboeking) 0 (batch)	
Batch		
- Toevoegen nieuw	batchnummer:	
Batchnummer:		
Aantal:	10	
Omschrijving:		
Mutatiedatum:	18-03-2009	Selecteer
Garantie:	18-03-2009 , ▼ T/M: 18-03-2009 N.v.t.	Bewaar
Gekoppelde batch	nummers:	
		<u>V</u> erwijder <u>Wij</u> zig
		Sluit

Afbeelding 43: Koppel batchnummers andere rollen

Deze gebruiker kan géén nieuwe batchnummers aanmaken.

Het is niet noodzakelijk om alle batchnummers in één keer toe te kennen. Wanneer u op "Sluit" klikt zullen de gekoppelde batchnummers bewaard blijven en zal in het tabblad bij "Aantal gekoppeld batch" het aantal worden bijgewerkt.

Via de knop verwijder kunt u een batchnummer verwijderen/ontkoppelen. Via de knop wijzig kunt u het batchnummer aanpassen. Kiest u voor deze optie dan zal het volgende scherm verschijnen:

💽 Wijzig batchnum	mer		
Batchnummer:	BATCH(000230)		
Omschrijving:			
Mutatiedatum:	18-03-2009		
Garantie:	18-03-2009	T/M: 18-03-2009 🔍 🛛 N.v.t.	
Aantal in batch:	6		
		<u>B</u> ewaar	<u>Annuleer</u>

Afbeelding 44: Wijzig batchnummer

U heeft in het wijzig venster de mogelijkheid om de omschrijving, de mutatiedatum, THT datum en eventueel de garantie aan te passen. Klik op "Bewaar" om uw wijzigingen op te staan. Klik op "Annuleer" om terug te gaan naar het koppel venster.

6.4 Koppelen batchnummers bij afboeking

U opent dit venster door in een tabblad op een afboeking te dubbelklikken:

💽 Koppel	
Info: Artikel : Aantal mutatie : Aantal gekoppeld :	100.241 - Screen Tienerledikant 2 (afboeking) 0 (batch)
Batch	
- Toevoegen batchr	nummer:
Batchnummer:	BATCH(000230)
Aantal:	2
Omschrijving:	
Mutatiedatum:	18-03-2009
Garantie:	18-03-2009
Gekoppelde batch	nummers:
	<u>V</u> erwijder <u>Wij</u> zig
	Cl.#

Afbeelding 45: Koppel batchnummer

6.4.1 Info

Onder "Info" ziet u de volgende informatie

- Artikel; hier staat het artikelnummer en de omschrijving zoals deze bekend is binnen het artikelbestand van Unit 4 Multivers;
- Aantal mutatie; hier wordt het aantal te koppelen batchnummers aangegeven;
- Aantal gekoppeld; hier wordt aangegeven welk aantal reeds aan batchnummers is gekoppeld.

6.4.2 Toevoegen nieuw batchnummer

Bij het koppelen van de batchnummers houdt SerieBatch+ rekening met de instellingen van het artikel. Afhankelijk van deze instellingen zal SerieBatch+ batchnummers voorstellen (o.b.v. FIFO of THT datum). Indien uw gebruikersrol dit toestaat kunt u van dat voorstel afwijken en zelf een batchnummer selecteren via de knop "Selecteer".

Als u op deze knop klikt krijgt u het volgende venster te zien:

💽 Selecteer batchnum	imer						×
Filter:							
Artikel:	100.241		t/m	100.241			
Beschikbaar voor:	Bijboeking	✓ Afboeking					
Batchnr					 Mutatie datum	Tht datum	Saldo
BATCH(000230)					18-03-2009	18-03-2009	4
					<u>0</u> K	<u>A</u>	nuleer

Afbeelding 46: Selecteer batchnummer

In dit scherm staat een overzicht van de beschikbare batches. Selecteer het juiste batchnummer door een dubbelklik met de muis of door op de "OK" knop te klikken. De batch zal gekoppeld worden aan de voorraadmutatie en zichtbaar worden onder "Gekoppelde batchnummers".

6.4.3 Gekoppelde batchnummers

Bij "Gekoppelde batchnummers" ziet u een overzicht van de reeds gekoppelde batchnummers. Dit ziet er als volgt uit:

🕙 Koppel					- • ×
Info: Artikel : Aantal mutatie : Aantal gekoppeld :	100.241 - Screen Tiener 2 (afboeking) 2 (batch)	ledikant			
Batch					
Patabaummar	nummer:				
Aantal:	0				
Omschrijving:					
Mutatiedatum:	18-03-2009				<u>S</u> electeer
Garantie:	18-03-2009	Г/М: 18-03-20	09 🔍 🗸	N.v.t.	<u>B</u> ewaar
Gekoppelde batch	nummers:				
Batchnr		Mutatie datum	Tht datum	Aantal	<u>V</u> erwijder
BATCH(000230)		18-03-2009	18-03-2009	2	<u>Wij</u> zig
					Sluit

Afbeelding 47: Gekoppelde batch

U kunt een batchnummer verwijderen door op de knop "Verwijder" te klikken. Daarnaast kunt u een batchnummer wijzigen door op "Wijzig" te klikken. Het volgende scherm zal hierbij verschijnen:

💽 Wijzig batchnum	imer		
Batchnummer:	BATCH(000230)		
Omschrijving:			
Mutatiedatum:	18-03-2009		
Garantie:	18-03-2009	T/M: 18-03-2009 🔍 🛛 N.v.t.	
Aantal in batch:	2		
		Bewaar	Annuleer

Afbeelding 48: Wijzig batchnummer

U kunt wijzigingen aanbrengen in de omschrijving, de mutatiedatum, THT datum en eventueel de garantie. Klik op "Bewaar" om uw wijzigingen op te staan. Klik op "Annuleer" om terug te gaan naar het koppel venster.

Wanneer u terug bent in het koppelscherm kunt u het scherm verlaten via de knop "Sluit". Het aantal in de kolom "Aantal gekoppeld batch" zal bijgewerkt zijn met de gekoppelde batchnummers.

6.5 Koppelen van serie- en batchnummers bij- en afboekingen

Binnen SerieBatch+ kunnen artikelen ingesteld worden op zowel serie als batchregistratie. Het koppelen van deze artikelen gaat veelal hetzelfde als het koppelen van een serie of een batchnummer.

U dient bij het koppelen van deze artikelen echter rekening te houden dat u eerst het batchnummer aan het artikel koppelt en vervolgens het serienummer.

Het koppelen van de batchnummers kunt u terugvinden in paragraaf 6.3 tot en met 6.4. Het koppelen van serienummers kunt u terugvinden in paragraaf 6.1 tot en met 6.2.